

## 1. Notion de l'énergie électrique

La quantité d'énergie électrique  $E$  consommée par un appareil dépend :

- De sa puissance électrique  $P$ .
- De sa durée de son fonctionnement  $\Delta t$ .

Ainsi l'énergie électrique  $E$  se calcule à partir de la formule :

$$\begin{array}{ccccc} (J) & (W) & (s) & & \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & & \\ E & = & P & \cdot & \Delta t \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (Wh) & (W) & (h) & & \end{array}$$

**Remarque :** pour une raison de simplification on écrit :  $E = P \cdot t$

Le **Joule (J)** est l'unité universelle de mesure de l'énergie électrique, c'est l'équivalent de l'énergie consommée par un appareil de puissance **1 W** pendant **une seconde**.

Le **Watt-heure (Wh)** est un multiple du Joule, c'est l'équivalent de l'énergie consommée par un appareil de puissance **1 W** pendant **une heure**.

La relation entre le Watt-heure et le Joule est :  $1Wh = 3600 J$

**Remarque :** On peut définir la puissance électrique d'un appareil comme étant l'énergie consommée par cet appareil pendant une durée de temps :  $P = E/t$

## 2. L'énergie consommée par un appareil de chauffage :

L'énergie électrique  $E$  consommée par un appareil de chauffage de résistance  $R$  se calcule à partir des formules suivantes :

$$E = P \times t = U_e \cdot I_e \cdot t = R \cdot I_e^2 \cdot t = \frac{U_e^2}{R} \cdot t$$

**Remarque :** Dans les appareils de chauffage l'énergie électrique  $E$  se transforme quasiment en une énergie thermique  $Q$  (quantité de chaleur), on écrit alors  $E = Q$

## 3. Mesure de l'énergie électrique :

L'énergie électrique consommée dans une installation se mesure en kilowattheure (**kWh**) avec le compteur électrique.

Chaque compteur porte une indication  $c$  appelée **constante du compteur**. C'est l'énergie consommée en **Wh** après un tour du disque du compteur.

Pour  $n$  tours du disque, l'énergie électrique consommée est :

$$\begin{array}{ccccc} E & = & n & \cdot & c \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (Wh) & (trs) & (Wh/ tr) & & \end{array}$$

